

TEKNISKE TABELLER

Fargekode DIN 47100:

Leder	Farge	Leder	Farge	Leder	Farge
1	hvit	22	brun-blå	43	blå-sort
2	brun	23	hvit-rød	44	rød-sort
3	grønn	24	brun-rød	45	hvit-brun-sort
4	gul	25	hvit-sort	46	gul-grønn-sort
5	grå	26	brun-sort	47	grå-rosa-sort
6	rosa	27	grå-grønn	48	rød-blå-sort
7	blå	28	gul-grå	48	hvit-grønn-sort
8	rød	29	rosa-grønn	50	brun-grønn-sort
9	sort	30	gul-rosa	51	hvit-gul-sort
10	fiolett	31	grønn-blå	52	gul-brun-sort
11	grå-rosa	32	gul-blå	53	hvit-grå-sort
12	rød-blå	33	grønn-rød	54	grå brun-sort
13	hvit-grønn	34	gul-rød	55	hvit-rosa-sort
14	brun-grønn	35	grønn-sort	56	rosa-brun-sort
15	hvit-gul	36	gul-sort	57	hvit-blå-sort
16	gul-brun	37	grå-blå	58	brun-blå-sort
17	hvit-grå	38	rosa-blå	59	hvit-rød-sort
18	grå-brun	39	grå-rød	60	brun-rød-sort
19	hvit rosa	40	rosa-rød	61	sort-hvit
20	rosa-brun	41	grå-sort		
21	hvit-blå	42	rosa-sort		

Fargekode DIN 47100 parkabel:

Par nr.			Leder	Farge
1	23	45	a b	hvit brun
2	24	46	a b	grønn gul
3	25	47	a b	grå rosa
4	26	48	a b	blå rød
5	27	49	a b	sort fiolett
6	28	50	a b	grå-rosa rød-blå
7	29	51	a b	hvit-grønn brun-grønn
8	30	52	a b	hvit-gul gul-brun
9	31	53	a b	hvit-grå grå-brun
10	32	54	a b	hvit-rosa rosa-brun
11	33	55	a b	hvit-blå brun-blå

Par nr.			Leder	Farge
12	34	56	a b	hvit-rød brun-rød
13	35	57	a b	hvit-sort brun-sort
14	36	58	a b	grå-grønn gul-grå
15	37	59	a b	rosa-grønn gul-rosa
16	38	60	a b	grønn-blå gul-rød
17	39	61	a b	grønn-rød rød-blå
18	40		a b	grønn-sort gul-sort
19	41		a b	grå-blå rosa-blå
20	42		a b	grå-rød rosa-rød
21	43		a b	grå-sort rosa-sort
22	44		a b	blå-sort rød-sort

Fargekode etter VDE 0293:

Leder nr	Fargekode	Leder nr	Fargekode	Leder nr	Farge kode
0	grønn-gul	34	rosa-blå	68	orange-hvit-sort
1	hvit	35	orange-blå	69	transparent-hvit-sort
2	sort	36	transparent-blå	70	beige-hvit-sort
3	blå	37	beige-blå	71	brun-hvit-blå
4	brun	38	grå-brun	72	grå-hvit-blå
5	grå	39	rød-brun	73	rød-hvit-blå
6	rød	40	fiolett-brun	74	fiolett-hvit-blå
7	fiolett	41	rosa-brun	75	rosa-hvit-blå
8	rosa	42	orange-brun	76	orange-hvit-blå
9	oransje	43	transparent-brun	77	transparent-hvit-blå
10	transparent	44	beige-brun	78	beige-hvit-blå
11	beige	45	rød-grå	79	grå-hvit-brun
12	sort-hvit	46	fiolett-grå	80	rød-hvit-brun
13	blå-hvit	47	rosa-grå	81	fiolett-hvit-brun
14	brun-hvit	48	orange-grå	82	rosa-hvit-brun
15	grå-hvit	49	transparent-grå	83	orange-hvit-brun
16	rød-hvit	50	beige-grå	84	transparent-hvit-brun
17	fiolett-hvit	51	orange-rød	85	beige-hvit-brun
18	rosa-hvit	52	transparent-rød	86	rød-hvit-grå
19	orange-hvit	53	beige-rød	87	fiolett-hvit-grå
20	transparent-hvit	54	rosa-fiolett	88	rosa-hvit-grå
21	beige-hvit	55	orange-fiolett	89	orange-hvit-grå
22	blå-sort	56	transparent-fiolett	90	transparent-hvit-grå
23	brun-sort	57	beige-fiolett	91	beige-hvit-grå
24	grå-sort	58	transparent-rosa	92	blå-hvit-rød
25	rød-sort	59	beige-rosa	93	brun-hvit-rød
26	fiolett-sort	60	transparent-orange	94	fiolett-hvit-rød
27	rosa-sort	61	beige-orange	95	rosa-hvit-rød
28	orange-sort	62	blå-hvit-sort	96	orange-hvit-rød
29	transparent-sort	63	brun-hvit-sort	97	brun-hvit-fiolett
30	beige-sort	64	grå-hvit-sort	98	orange-hvit-fiolett
31	brun-blå	65	rød-hvit-sort	99	brun-sort-blå
32	grå-blå	66	fiolett-hvit-sort	100	grå-sort-blå
33	rød-blå	67	rosa-hvit-sort	101	rød-sort-blå

For 2 - 5-lederkabel gjelder tabell:

2-ledere	brun-lyseblå	4-ledere	grønn/gul, sort, lyseblå, brun
3-ledere	grønn/gul, brun, lyseblå	5-ledere	grønn/gul, sort, lyseblå, sort

Fargekode etter DEF-STAN 61 - 12:

Leder nr	Fargekode	Leder nr	Fargekode	Leder nr	Farge kode
1	rød	13	rød-blå	25	gul-grønn
2	blå	14	grønn-rød	26	hvit-grønn
3	grønn	15	gul-rød	27	grønn-sort
4	gul	16	hvit-rød	28	orange-grønn
5	hvit	17	rød-sort	29	grå-grønn
6	sort	18	rød-brun	30	gul-brun
7	brun	19	gul-blå	31	hvit-brun
8	fiolett	20	hvit-blå	32	brun-sort
9	orange	21	blå-sort	33	grå-brun
10	rosa	22	orange-blå	34	gul-fiolett
11	turkis	23	grønn-blå	35	fiolett-sort
12	grå	24	grå-blå	36	hvit-fiolett

Lederoppbygning

Iht. IEC 0295 og 228VDE

Tverrsnitt i mm ²	Fletrådet	Mangetrådet	Fintrådet	Ekstra fintrådet			
	Klasse 2 VDE 0295		Klasse 6 VDE 0295	Klasse 6 VDE 0295			
	Kolonne 1	Kolonne 2	Kolonne 3	Kolonne 4	Kolonne 5	Kolonne 6	Kolonne 7
0,14			18 X 0,1	18 X 0,1	18 X 0,1	36 X 07	72 X 05
0,25			14 X 0,15	32 X 0,1	32 X 0,1	65 X 07	128 X 05
0,34		7 X 0,25	19 X 0,15	42 X 0,1	42 X 0,1	88 X 07	174 X 05
0,38		7 X 0,27	12 X 0,2	21 X 0,15	48 X 0,1	100 X 07	194 X 05
0,5	7 X 0,30	7 X 0,30	16 X 0,2	28 X 0,15	64 X 0,1	131 X 07	256 X 05
0,75	7 X 0,37	7 X 0,37	24 X 0,2	42 X 0,15	96 X 0,1	195 X 07	384 X 05
1	7 X 0,43	7 X 0,43	32 X 0,2	56 X 0,15	128 X 0,1	260 X 07	512 X 05
1,5	7 X 0,52	7 X 0,52	30 X 0,25	84 X 0,15	192 X 0,1	392 X 07	768 X 05
2,5	7 X 0,67	19 X 0,41	50 X 0,25	140 X 0,15	320 X 0,1	651 X 07	1280 X 05
4	7 X 0,85	19 X 0,52	56 X 0,3	224 X 0,15	521 X 0,1	1040 X 07	
6	7 X 15	19 X 0,64	84 X 0,3	192 X 0,2	768 X 0,1	1560 X 07	
10	7 X 1,35	49 X 0,51	80 X 0,4	320 X 0,2	1280 X 0,1	2600 X 07	
16	7 X 1,70	49 X 0,65	128 X 0,4	512 X 0,2	2048 X 0,1		
25	7 X 2,13	84 X 0,62	200 X 0,4	800 X 0,2	3200 X 0,1		
35	7 X 2,52	133 X 0,58	280 X 0,4	1120 X 0,2			
50	19 X 1,83	133 X 0,69	400 X 0,4	705 X 0,3			
70	19 X 2,17	189 X 0,69	356 X 0,5	990 X 0,3			
95	19 X 2,52	259 X 0,69	485 X 0,5	1340 X 0,3			
120	37 X 23	336 X 0,67	614 X 0,5	1690 X 0,3			
150	37 X 2,27	392 X 0,69	765 X 0,5	2123 X 0,3			
185	37 X 2,52	494 X 0,69	944 X 0,5	1470 X 0,4			
240	61 X 2,24	627 X 0,70	1225 X 0,5	1905 X 0,4			
300	61 X 2,50	790 X 0,70	1530 X 0,5	2385 X 0,4			
400	61 X 2,89		2035 X 0,5				
500	91 X 2,65		1768 X 0,6				

Betegnelser:

- Z:** tallkodet **B:** fargekodet
Y: PVC mantel **C:** skjermet
X: uten jordleder **JZ:** tallkodet, med jordleder
G: med jordleder

Eksempel:

- YCY-Z** skjermet PVC kabel, tallkodet
YCY-B Skjermet PVC kabel, fargekodet
Y-Z PVC kabel, tallkodet
4G1,5 med jordleder
4X1,5 uten jordleder

Vi har bare tatt med de vanligste kabeltypene i denne katalogen. Vårt kabelprogram er svært omfattende og vi kan levere det meste innen rimelig tid og til gunstige priser.

Har du behov for andre typer kabel så kontakt oss.